

# Aufbauanleitung

## „Anlage 2“

1. Anlage wie auf dem Bild aufstellen
2. Alle Lautsprecher mit Kaltgerätekabeln und einer Dreifachsteckdose mit Strom versorgen.
3. Verbinden der Ausgänge des Basses mit den Eingängen der oberen Boxen mit 2 XLR-Kabeln.
4. Verbinden der Ausgänge des Mischpultes mit den Eingängen des Basses mit 2 XLR-Kabeln.
5. Anschließen der Musikquelle mit einem Miniklinke/2xgroße Klinke-Kabel an das Mischpult.
6. Alle Geräte einschalten, auch die Lautsprecher.
7. Gewünschte Einstellungen an den Lautstärkereglern der Lautsprecher vornehmen (alle Regler in mittlere Stellung bringen empfohlen).
8. Erst Musik einschalten, anschließend Eingangs- und Ausgangslautstärke am Mischpult einstellen.



Mikrofoneingänge - Hier Mikrofone oder Funkmikrofonempfangser anschließen

Klinkeneingänge - Hier Handy, Laptop, CD-Player, Bluetooth-Adapter etc – Anschließen

Ausgänge - Mit Eingängen vom Bass verbinden

Weißer Regler auf fette Markierung drehen, Grüne Regler 12 Uhr stellen - immer wie Abbildung einstellen



Lautstärke Mikrofone

Lautstärke Handy, Laptop etc...

Gesamtlautstärke

## Rückseite kleine Boxen



Eingang, Kabel kommt vom Bass

Lautstärke kleine Box

Schalter immer auf Line

Strom und Ein/  
Ausschalter

## Rückseite Bass



Lautstärke Bass

Eingänge vom Bass, Kabel kommt vom Mischpult

Ausgänge vom Bass, Kabel gehen zu den kleinen Boxen

Strom und Ein/  
Ausschalter

# XLR-Kabel Längen

Länge	Farbcode	Sortierfach
$\leq 3$ m	weiß	XLR - kurz
5 m	rot	XLR - kurz
10 m	grün	XLR - lang
$> 10$ m	blau	XLR - lang

## Stecker-Bezeichnungen



XLR (links female, rechts male)

Klinke

SpeakOn



Miniklinke

Cinch

Kaltgeräte

Powercon